MEGATEC
VENDAS E ASSISTENCIA TÉCNICA
NOBREAKS E ESTABILIZADORES

A MEGATEC é a mais completa empresa de soluções em sistemas de energia Com experiência de mais de 9 anos comercializando Vendas e serviços em Equipamentos multimarcas de varias potências, mono, bi e trifásicos. (com Topologia "TRUE ON LINE DOUBLE CONVERSION", a única que trata 100% a energia proveniente da rede elétrica, sendo desta forma, indicada para cargas críticas e sensíveis).

É com prazer que submetemos para Apreciação nossa proposta comercial, tendo por certo oferecer a melhor solução Para otimização do Sistema de Energia, bem como proporcionar uma eficiente Relação Custo & Benefício na aquisição dos nossos serviço e equipamento ofertado.

DWMM 3 3 kVA / 2,4 kW

Engetron
energia garantida

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Potência	3 kVA / 2,4 kW
Condições ambientais	Trabalha em temperatura ambiente de 0ºC a 40ºC e umidade relativa de 0% a 95% sem condensação. Ruído: <= 55 dB a 1 metro
Dissipação de calor	900 BTU/hora
Dimensões (L x A x P)	280 x 450 x 550 mm
Peso	70,0 Kg

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA

Tensão de alimentação	Tensão: 220V monofásica fase+fase+terra (em sistemas 220V/127V ou 208/230V) e fase+neutro+terra (em sistemas 380V/220V).
Variação na tensão de entrada	-15% +20%
Freqüência	50 ou 60 Hz ± 5Hz

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

Tensão de saída	Tensão de saída senoidal, com possibilidade de ajuste da tensão de saída e do modo de fornecimento. Pode fornecer tensão monofásica F+F+T ou F+N+T ou bifásica F+F+N+T.
Ajuste da tensão de saída	Ajustável de –10% a +5%, permitindo ajustar 110V, 115V, 120, 208, 220V, 230V ou 240V no modo monofásico e 110/220V, 115/230V ou 120/240V no modo bifásico.
Regulação estática da tensão de saída	± 1%
Distorção harmônica	3% típica, 5% máxima, para carga linear
Freqüência de saída	50 ou 60 Hz com variação máxima de ± 0,005%. A tensão de saída mantém sincronização com a tensão de bypass aceitando variação da freqüência de entrada em faixa programável de ± 0,25 a ± 5 Hz.
Proteção contra curto-circuito	Proteção contra curto circuito na saída por limite de corrente eletrônico. Na ocorrência do curto circuito não há queima de componentes, inclusive fusível.

BARRAMENTO DE CORRENTE CONTÍNUA

Tensão nominal	192 V
Tensão mínima	163,2V (-15%)

BATERIAS

Tipos	A linha Double Way está preparada para trabalhar com baterias seladas reguladas por válvula ou baterias livres de manutenção quando utilizadas em local ventilado.
Testes automáticos	Testa automaticamente o no-break e as baterias em dia da semana e hora programáveis. O autoteste informa preventivamente que a bateria está próxima do fim de vida.
Partida por baterias	Pode ser ligado durante a falta de energia através das baterias.
Proteção contra descarga total das baterias	Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento do no-break.
Corrente de recarga	2,5 A

Juscelino lima
Consultor técnico **CREA- 8637**
Tel: (62) 3275-6159 cel: 8456-3999 Nextel:13*916123
Email / MSN:contato@megatecenergia.com.br

SITE: www.megatecenergia.com.br