NHS ENERGIA DO SEU JEITO.

Linha ACESSÓRIOS

Acessório:

QUADRO DE COMUTAÇÃO

Linha ACESSÓRIOS

Acessórios:

QUADRO DE COMUTAÇÃO

A Linha de Acessórios oferece praticidade na utilização dos equipamentos.
Agregando benefícios , favorecendo o monitoramento, compatibilidade e mobilidade.
Perfeitos para suas aplicações de condicionamento de energia.
Tudo para facilitar o seu dia a dia.

PROTEÇÕES

- Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico, que atenua efeitos de descargas atmosféricas.

VANTAGENS

- Aumenta a confiabilidade do sistema
- Proporciona alimentação redundante para a carga
- Configuração simples.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Alarme visual de defasamento entre as redes de entrada e potência excessiva
- Botão frontal para selecionar rede preferencial de operação.

PROPRIEDADES

- Quadro de transferência automática de carga
- Monitoração da rede true RMS
- Tensão de entrada configurável
- Produto em sincronismo com ambas as entradas
- Interface de comunicação padrão USB (RS 232 opcional)
- Indicação de potência true RMS
- Software de monitoração
- Produto microprocessado com DSP (processador digital de sinais).

RECOMENDAÇÕES DE POTÊNCIA

QUADRO DE COMUTAÇÃO 50A

120V - Nobreak NHS até 6000VA / 220V - Nobreak NHS até 12000VA

QUADRO DE COMUTAÇÃO 100A

120V - Nobreak NHS até 12000VA / 220V - Nobreak NHS até 22000VA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acessórios	Quadro de Comutação 50A	Quadro de Comutação 100A
Tensão de entrada nominal	120V/220V confugurável - strap interno)	
Frequência de entrada	40Hz - 70Hz	
Faixa de Tensão	80V/ 160V (para 120V) 170V/270V (para 220V)	
Corrente de saída nominal	50A	100A
Corrente de desligamento	60A	110A
Tempo de comutação	2ms - 16ms	
Sinalização de sobrecarga	Sim	
Recomendação de Potência de Nobreak	120V - Até 6kVA 220V - Até 12kVA	120V - Até 6kVA 220V - Até 12kVA
Protenção de curto-circuito	Sim	
Dimensões (CxLxA)	230x140x316 [mm]	240x140x325 [mm]
Peso aproximado	3,8Kg	5,4Kg

* (~) Tensão alternada ou tensão AC

As informações contidas neste manual têm caráter puramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

R02- 09/2016

ENERGIA
DO SEU
JEITO.

+55 41 2141-9200
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5270
Cidade Industrial ▪ Curitiba/PR ▪ CEP 81260-000

nhs.com.br